

IQ8 Larmknapp



IQ8's larmknapp har inbyggd isolator, som förhindrar att hela slingan påverkas vid exempelvis kortslutning. Larmknappen är designad för användande och kommunikation på detektorslinga tillsammans med IQ8- detektorer, som i sin tur är 100% kompatibla med Esser 9200-serien.

Larmknappen levereras utan kapsling. Kapsling, för utanpåliggande montage eller infällnadsram, beställs separat, se tabell nästa sida.

[Inbyggd larmindikator i varje larmknapp](#)

[Enkel installation](#)

[Larma utan risk för skärskador – splittersäkert glas](#)

[Enkel drift och underhåll - Testa larmknappen via testnyckel](#)

[Larmknappen fungerar även om detektorslingan är bortkopplad](#)

[Finns för både infällt och utanpåliggande montage](#)

[Sabotagelock med inbyggt larm finns som tillbehör](#)

Test av larmknapp

Larmknappen kan testas utan att den öppnas eller att glaset krossas, med hjälp av en testnyckel som medföljer.

Larmknappen har splittersäkert glas, beställs separat, som reservdel.

Driftspänning	8-42VDC
Normalström	45 uA ut 19VDC
Larmström	9 mA, pulserande
Nödlarm ström	18 mA
Larmindikator	Blinkande röd LED
Antal larmknappar/slinga	Upp till 126 stk
Terminaler	Upp till 2,5 mm ²
Färg	ABS - röd motsvarande RAL3020
Omgivningens temperatur	- 20° C til +70°C
Lagringstemperatur	- 30° C til +75°C
Relativ luftfuktighet	<95 % rel. (ej kondensering)
Kapsling	IP 43
Vikt	Ca. 110 g inkl. monterageram
Fysiska mått BxHxD	87x87x21 / 87x87x57 utanpåliggande

Art.nr.	Beskrivning
804971	IQ8 larmknapp m/isolator
704960	IQ8 larmknapp, glas, 10 st
704965.10	IQ8 larmknapp med svensk text "LYFT LOCKET ...", lock
704980	IQ8 larmknapp, dosa för utvändigt montage
704966	IQ8 larmknapp, testnyckel
704967	IQ8 larmknapp, infällnadsram

Honeywell Life Safety AB

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM		Tel: +46 8 775 56 50
E-post: eltek.sweden@honeywell.com	Bankgironr.: 945-2210	Fax: +46 8 775 56 00
Internet: www.eltek.se	Org Nr: 556257-7048	