

Halsbandssändare med Radio

FlexiCare med radio, för boende och personal.



Av säkerhetsskäl (stryprisk) halsbandet får absolut inte knytas ihop.



Drag eller tyngdkraft ca 551 gr

Tekniska specifikationer:

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel nr | 4226 Halsbandssändare med radio för boende och personal. |
| Personsökning format: | POCSAG |
| Frekvens: | 433.9200 MHz 1 kanal Crystal controller. |
| Överföringshastighet: | 1200bps |
| Meddelande: | Numeriskt och alfanumeriskt (max 40 tecken). |
| RF utgång: | 10 mW (+10,0 db). |
| Modulation: | FSK, NRZ. |
| Avvikelse: | 4.5Khz. |
| Stabilitet: | 10 ppm. |
| Personsökare Kapacitet: | 1 Knapp och alternativ 2 magnetbrytare. |
| Batteri: | Typ 23A Alkaline batteri. |
| Batteritid: | ca 240 dagar (2 tryck per dag). |
| Mått: | 80 X 42 X 18 mm |
| Färg: | Vit |
| Vikt: | 34gr (med batteri). |